

- 3 zonas de detección
- Retardos de detección configurable
- Compatible con barreras lineales
- Configurable el retardo de la sirena durante la primera etapa
- El reloj marca la cuenta atrás para configurar
- Hasta 7 repetidores remotos



Diseñada y fabricada con los más altos requisitos de calidad y control del medioambiente, cumpliendo con las normativas Europeas EN12094-1, la central de detección y extinción ofrece unas prestaciones inmejorables para la protección de áreas especiales.

Con 3 zonas de detección de incendios, es posible hacer la activación del agente extintor con cualquiera de las combinaciones por coincidencia de más de una zona o directamente con una de ellas.

La diversidad de opciones de configuración de la central la convierten en un sistema versátil sin dejar de cumplir con los requisitos de la norma (EN12094-1).

El panel cuenta con una pantalla LED de gran tamaño para permitir una fácil configuración y control, la cual también muestra el tiempo restante para la liberación del agente extintor.

La central de extinción permite conectar hasta 7 repetidores remotos a través de la salida rs485 y en cada uno de ellos se dispone de toda la información del sistema.

Toda la electrónica se encuentra en una única placa, fácil de montar y con gran espacio para el cableado la cabina metálica ofrece una gran resistencia a los elementos.



SP2268 EXT/SI/M

SP2289 EXT/SI/MMR



EXT301

Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas

Dimensiones (mm)	385(An) x 310(Al) x 90(Pr)
Alimentación	230Vca +10%/-15% (100W máx.)
Fusible alimentación	1.6Amp (F1.6A L250V)
Tensión funcionamiento	28V +/- 2V con cargador de baterías, Total 3 Amp.
Salidas de sirena	24V con fusible electrónico a 500mA
Contacto relé avería	30Vcc máximo 1A
Contacto relé alarma	30Vcc máximo 1A
Contacto relé alarma Lcl	30Vcc máximo 1A
Contacto relé 1a etapa	30Vcc máximo 1A
Contacto relé 2a etapa	30Vcc máximo 1A
Contacto relé extinción	30Vcc máximo 1A
Consumo zona en reposo	2mA máx.

Final de línea detección	6K8 5% resistencia 1/2W
Final de línea entrada	6K8 5% resistencia 1/2W
Final de línea sirenas	10K 5% resistencia 1/4W
Final de línea extinción	Diodo 1N4004
Nº circuitos detección	3
Nº circuitos sirena	2 x 1ª etapa, 1 x 2ª etapa
Salida extinción	Fusible de 1A
Salida extinción	Ajustable de 0 a 60 segundos
Duración salida extinción	Ajustable de 60 a 300 segundos
Conexión estado unidad	Conexión RS485 mediante dos cables
Fusible estado unidad	500mA
Certificación del producto	CoCP Núm: 0086-CPR-96748 Normas Aplicables: EN12094-01

Diagrama de Cableado

